



DA-8000

Best.-Nr.: 04.3060

EUR 159,90

UVP *

PRODUKTINFOS

8-Schleifen-Alarmzentrale mit LCD-Bedienteil

- Mikroprozessorgesteuert
- 8 Meldelinien frei programmierbar
- 1 Sabotagelinie
- Je ein Alarmausgang für Sirene (max. 500 mA) und Blitz (max. 250 mA)
- Englischsprachige, menügeführte Bedienung, Programmierung und Anzeige über abgesetztes LCD-Bedienteil
- 32-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Anschluss von bis zu vier LCD-Bedienteilen (optionales LCD-Bedienteil: DA-8000RC) an einer Zentrale möglich
- Programmierbarer Ausgang für verschiedene Funktionen (z. B. Telefonwählgerät)
- Alarm-/Ereignisspeicher von bis zu max. 256 Ereignissen (ohne Datum und Zeit) oder 64 Ereignissen mit Datum und Uhrzeit
- Speicherung von bis zu 9 Benutzercodes
- Anschlussmöglichkeit für Schlüsselschalter
- 4-sprachige Anleitung (D, GB, F, I)

Passenden Bleiakku NPA-12/7 bitte gleich mitbestellen.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsverzögerung	0-198 s
Ausgangsverzögerung	0-99 s oder extern steuerbar
Alarmdauer	0-99 Min.
Display	LCD
Sabotagelinie	ja
Meldelinien Draht	8
Meldelinien Funk	-
Trägerfrequenz	-
Kontaktbelastbarkeit	-
Betriebsspannung	~ 230 V
Alternative Betriebsspannung	DC 12 V
Stromaufnahme	50 mA (Bereitschaft)
Zul. Einsatztemperatur	0-50 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/50 VA
Alternative Stromversorgung	DC 12 V/1 A
Abmessungen	250 x 195 x 75 mm (Zentrale) 90 x 115 x 25 mm (Bedienteil)
Gewicht	1,6 kg

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.